

LEADER 400 START 230V 12-24V cód. 807551

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V, y para arranque de cualquier modelo de motor a gasolina y diesel hasta 70 hp. Características: selección de carga normal, rápida (BOOST), arranque rápido * visualización de la corriente de carga y de arranque * protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



AUTOMOTIVE



Datos Técnicos



Normas:	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3				
CODE	V _{PH}	P _{C/S}	+ -	A _{EFF}	A _{EN}	A _{1V/C}	A _{START MAX}
807551	V50/60Hz 230 1 ph	kW 1 / 6,4	V 12 24	A 45	A 30	A 180	A 300
C _{MIN/MAX}		W _{H/L}	kg	BAR CODE			
Ah 20 / 700	3	cm(L,W,H) 26,5 34,5 23	kg 10,9	800489764804 0	pz/paleta 27	pz/paleta - B 36	